



**Об утверждении Методики автоматического возмещения субъектам предпринимательства с установленной мощностью электрических установок до 200 кВт путем перерасчета и (или) возврата ранее произведенной суммы за использованную электрическую энергию потребителем в случае превышения энергопередающими организациями среднего показателя количества отключений на одного потребителя за один календарный год и среднего показателя продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год**

Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2025 года № 9. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 марта 2025 года № 35767

В соответствии с подпунктом 17-1) статьи 8 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Методику автоматического возмещения субъектам предпринимательства с установленной мощностью электрических установок до 200 кВт путем перерасчета и (или) возврата ранее произведенной суммы за использованную электрическую энергию потребителем в случае превышения энергопередающими организациями среднего показателя количества отключений на одного потребителя за один календарный год и среднего показателя продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год.

2. Комитету по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и его размещение на интернет-ресурсе Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Заместитель Премьер-Министра  
– Министр национальной экономики  
Республики Казахстан*

*С. Жумангарин*

**"СОГЛАСОВАН"**

Министерство энергетики  
Республики Казахстан

Утверждена приказом  
Заместитель Премьер-Министра  
– Министр национальной

**Методика автоматического возмещения субъектам предпринимательства с установленной мощностью электрических установок до 200 кВт путем перерасчета и (или) возврата ранее произведенной суммы за использованную электрическую энергию потребителем в случае превышения энергопередающими организациями среднего показателя количества отключений на одного потребителя за один календарный год и среднего показателя продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год**

**Глава 1. Общие положения**

1. Настоящая Методика автоматического возмещения субъектам предпринимательства с установленной мощностью электрических установок до 200 кВт путем перерасчета и (или) возврата ранее произведенной суммы за использованную электрическую энергию потребителем в случае превышения энергопередающими организациями среднего показателя количества отключений на одного потребителя за один календарный год и среднего показателя продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год (далее – Методика) разработана в соответствии с подпунктом 17-1) статьи 8 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях" и применяется при возврате средств потребителям за использованную электрическую энергию.

2. В настоящей Методике используются следующие понятия:

1) территориальный орган – территориальный орган ведомства уполномоченного органа, осуществляющий в пределах своей компетенции регулирование и контроль деятельности субъектов, включенных в местный раздел Государственного регистра субъектов;

2) потребитель – субъект предпринимательства, с установленной мощностью электрических установок до 200 кВт;

3) ведомство уполномоченного органа – ведомство государственного органа, осуществляющее регулирование и контроль деятельности субъектов, за исключением субъектов, предоставляющих регулируемые услуги аэронавигации, аэропортов, по предоставлению в имущественный наем (аренду) или пользование кабельной канализации;

4) показатель SAIDI – средний показатель продолжительности отключений электроснабжения на одного потребителя за один календарный год;

5) показатель SAIFI – средний показатель количества отключений электроснабжения на одного потребителя за один календарный год.

3. Действие настоящей Методики не распространяется на субъектов естественных монополий, осуществляющих свою деятельность по стимулирующему методу тарифного регулирования.

4. Настоящий механизм Методики для субъектов предпринимательства, с установленной мощностью электрических установок до 200 кВт применяется в случаях отсутствия или временного нарушения приборов учета.

## **Глава 2. Определение суммы перерасчета и (или) возврата суммы субъектам предпринимательства, с установленной мощностью электрических установок до 200 кВт**

5. При несоблюдении показателей SAIDI и SAIFI энергопередающие организации возмещают потребителям путем перерасчета и (или) возврата ранее произведенной суммы за использованную электрическую энергию отдельно каждому потребителю по следующей формуле:

$$DP = Q_{\text{год}} / DK * (SAIDI_{\text{факт}} - SAIFI_{\text{норма}}) * (SAIDI_{\text{факт}} - SAIFI_{\text{норма}}) * T_{\text{ср}}, \text{ где:}$$

DP – сумма перерасчета и (или) возврат суммы;

Q год – фактический годовой объем потребления;

DK – пользование часов в году электрической энергии;

T ср – среднегодовой тариф энергопередающей организации;

SAIDI<sub>норма</sub> – средний показатель продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год в соответствии с Нормативными значениями показателей надежности электроснабжения, а также правил их определения, утвержденными приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 мая 2016 года № 214 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 13755) (далее – Приказ).

SAIFI<sub>норма</sub> – средний показатель количества отключений на одного потребителя за один календарный год в соответствии с Приказом.

6. Средний показатель количества отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIFI) и средний показатель продолжительности отключений на одного потребителя за один календарный год (SAIDI) определяются согласно пунктам 5 и 6 Приказа.

7. Фактические показатели (SAIFI и SAIDI) по итогам календарного года определяются государственным органом, осуществляющий руководство в области электрической энергии, в соответствии с Приказом.

8. Перерасчет и (или) возврат ранее произведенной суммы за использованную электрическую энергию производится отдельно по каждому потребителю до 1 мая последующего года.

9. Энергопередающие организации в срок до 15 мая последующего года предоставляют информацию о перерасчете и (или) возврате ранее произведенной

суммы за использованную электрическую энергию в ведомство уполномоченного органа и его территориальные органы.

10. Не учитываемые отключения потребителей при расчетах показателей надежности электроснабжения определяются в соответствии с пунктом 7 Приказа.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»  
Министерства юстиции Республики Казахстан